

Multitek Villa Set Otomasyonu

gönderen SeRCaN - 29/03/2008 12:59

Multitek villa set otomasyonu Star2 Telefon Santrali üzerinden çalışıp 3 adet zone ve 4 adet telefon arama özelliğine sahiptir. Tam anlamıyla bir alarm santrali olmadığından tabii ki eksik yönleri mutlaka var. Bunlardan biranesi A.Ý.M. (Alarm Ýzleme Merkezi) ne bağlanamama gibi.

Sistem dediğimiz gibi 3 zone dan oluşuyor bunlar :

749 adını verdiğimiz 1. Zone

743 adını verdiğimiz 2. Zone

747 adını verdiğimiz 3. Zone ' dur

* Sistem 3 haneli bir pifre ile çalışmakta ve güzel tarafıdır ki, santrale bağlı tüm telefonlardan kurulup veya devredip bırakılabilir.

* Sistem default da giriş süresini 10sn olarak ayarlar bunu değiştirmek için :

7447 80 aa 0/7

* Defaultta gelen alarm aboneleri numaraları ise :

30 1. zone

31 2. zone

32 3. zone ' dur

* Alarm anında sistem 4 adet telefon numarasını arayabilir. Bu numaraların sisteme girilmesi ise :

78991 1.TelefonNumarası *

78981 2.TelefonNumarası *

78971 3.TelefonNumarası *

78961 4.TelefonNumarası * ' dır

Alarm anında sistem tarafından arandığınızda * a bir kere basarsanız Siren Susacaktır ve iç ortamın sesini sistem üzerinden bulunan mikروفon ile dinleyebilirsiniz ama alarm iptal olmaz.

* a bir kere daha basarsanız alarm çalmaya devam edecektir.

tuplarsanız alarmı kapatmış olursunuz.

=====